

Othello

				Plateau
Vous	TI58c	Compte		Init.

=====

O T H E L L O

=====

Vous pouvez jouer à Othello contre la TI58C.

=====

Etape	Procédure	Touches
-------	-----------	---------

- | | | |
|---|--------------------------------------|------|
| 1 | Initialisation | E |
| | Place les 4 premiers pions | |
| 2 | Le joueur pose un pion | yx A |
| | yx => y n° de ligne, x n° de colonne | |
| 3 | La TI58C pose un pion | B |


=====

- | | | |
|---|-------------------------------------|----|
| 4 | Pour réimprimer le plateau de jeu | E' |
| 5 | Pour afficher le décompte des pions | C |

=====

Le module OT (n° 99) doit être installé et chargé dans la TI (voir doc pour la gestion des modules)

=====



=====


```

// ##### COMPTAGE #####
LBL C
9 9 OP 69
PGM 04 A
04 02 03 02 04 01 03 06 00 00 OP 04 RCL 04 OP 06
03 07 02 04 00 06 01 01 01 05 OP 04 RCL 05 OP 06
RCL 06 X/T 0 EQ YX
04 02 02 04 01 06 01 07 03 06 OP 04 RCL 06 OP 06
LBL YX
R/S

// ##### INITIALISATION #####
LBL E
OP 59
9 9 OP 69
PGM 09 A
E'
00 00 03 02 03 07 02 03 01 07 OP 03 02 07 02 07 03 02 00 00 00 00 OP 04 OP 55
R/S

// ##### IMPRIME PLATEAU #####
LBL E'
9 9 OP 69
PGM 01 A
CLR
RTN

// ##### JOEUR 1 #####
LBL A
STO 20
STO 08
1 STO 07
2 STO 06
GTO A'

// ##### JOUEUR 2 #####
LBL B
CLR
9 9 OP 69
PGM 03 A
STO 20
STO 08
PAU
X/T 0 EQ C'
2 STO 07
1 STO 06

// ##### APPEL CONTRÔLE #####
LBL A'
INV STF 1
9 9 OP 69
PGM 02 A
INV IFF 1 B'
E'
RCL 20
R/S

// ##### MAUVAISE CASE #####
LBL B'

```



```
+-----+
OP 00 01 07 03 05 03 05 01 07 OP 03 04 01 03 05 00 00 07 03 00 00 OP 04 OP 55
R/S

// ##### TI58C PASSE #####
LBL C'
OP 00 02 05 01 07 00 00 03 03 01 03 OP 03 03 06 03 06 01 07 00 00 07 03 OP 04
OP 55
R/S
+-----+
```


L A B E L S
001 13 C
064 45 YX
067 15 E
106 10 E'
117 11 A
131 12 B
156 16 A'
176 17 B'
205 18 C'

Adr	Branch.
A	008 11 A
A	076 11 A
A	113 11 A
A	139 11 A
A	166 11 A
A'	128 61 GTO
B'	168 87 IFF
C'	147 67 EQ
E'	077 10 E'
E'	171 10 E'
YX	045 67 EQ

Reg.	Instr.
04	021 43 RCL
05	037 43 RCL
06	041 43 RCL
	059 43 RCL
	126 42 STO
	153 42 STO
07	123 42 STO
	150 42 STO
08	120 42 STO
	142 42 STO
20	118 42 STO
	140 42 STO
	172 43 RCL